Nazwa produktu: CZUJNIK RUCHU 1200W 180* CZARNY N/T/R
Klasa: Czujnik ruchu kompletny (EC000133)
Grupa: Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)



INFORMACJE OGÓLNE	
ID produktu wg dostawcy	B50-SES09BL
Opis szczegółowy produktu	CZUJNIK RUCHU 1200W 180* CZARNY
PKWiU	27.33.11.0
EAN/GTIN	5908311361276
Nazwa producenta	BEMKO Sp. z o.o.
ID produktu wg producenta	B50-SES09BL
KGO	0,00
Informacja REACH	Brak danych (no data)

OPIS ETIM	
Model	Czujnik ruchu
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	tak
Sterowanie HVAC	nie
Wymuszone wyłączenie	nie
Strefa dla zwierząt	nie
Zabezpieczenie przed skradaniem	nie
Możliwość łączenia w sieć	nie
Optymalna wysokość montażowa	2 m
Nadzór klatek schodowych	tak
Przełącznik mostkujący	nie
Maksymalny zasięg boczny	12 m
Maksymalny zasięg na wprost	12 m
Średnica pola detekcji na powierzchni	24 m
Odpowiedni do transmisji bezprzewodowej	nie
Sterowanie zdalne	nie
Regulowana wartość nastawy czułości	tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła	tak
Z elementem sygnalizacyjnym	nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	nie
Funkcja ściemniania	nie
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Rodzaj materiału	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Czarny
Przezroczysty	nie
Stopień ochrony (IP)	IP44
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	230 V
Minimalny czas załączenia	10 s
Maksymalny czas załączenia	7 min
Kąt detekcji w poziomie	-180...°
Czułość progowa jasności	3...2000 lx
Maksymalna moc łączeniowa	1200 W
Zakres temperatury	-20...40 °C
Maksymalny prąd załączania	5 A
Wejście modułów dodatkowych	nie
Zakres częstotliwości	50...60 Hz
Funkcja alarmu	nie

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE	
Jednostka zamówienia wg UNECE	Sztuka (C62)
Jednostka zawartości wg UNECE	Sztuka (C62)
Liczba jednostek zawartości na jednostkę zamówienia	1
Ilość cenowa	1
Interwał ilości zamówienia	1
Minimalna ilość zamówienia	1