Arkusz danych produktu
Specyfikacja

MTN566960
Moduł czujnika ARGUS 180/2,20 m do montażu podtynkowego, alu, Artec/Antique



Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten Artec Merten Trancent
Nazwa gamy	Artec Trancent
Typ produktu lub komponentu	Czujnik ruchu

Parametry uzupełniające

Rodzaj nastaw	Regulowany obszar wykrywania Regulowana czułość poziomu oświetlenia
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Wysokość montażowa	2.2 m
Cykl działania	8 minut
Opóźnienie	1 s
Poziomy kąt wykrywania	0...180 °
Powierzchnia wykrywania	Przedni 12 m Poprzeczny 8 m
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie pełzające
Odcień kolory	Aluminium
Materiał	Poliwęglan

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Zagadnienia środowiskowe i zdrowotne	Bezhalogenowy

Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0701 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej - Go to CaP for more details Go to CaP for more details

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy