Wskaźnik uziemienia PK22-WU





Budowa symbolu zamówieniowego

PK22-WU ☐

Zasilanie
24 24 AC/DC
230 230 AC/DC

Opis produktu

Wskaźnik uziemienia ma za zadanie informowanie na temat stanu uziemienia danego obwodu elektrycznego. Jego stan obrazowany jest za pomocą diod, w przypadku tego wskaźnika tworzą one symbol uziemienia.

Wskaźniki święcą w dwóch kolorach czerwonym lub zielonym.

Zasilanie podłączamy odpowiednio:
X0 - zacisk wspólny (masa)
X1 - kolor czerwony (napięcie)
X2 - Kolor zielony (napięcie)

Wskaźniki przeznaczone są do montażu w otworze o średnicy 22mm. W komplecie sprzedawany jest wskaźnik w wersji kwadratowej. Jeśli chcemy zamontować w otworze pulpitu wskaźnik okrągły odkręcamy nakrętkę i demontujemy kwadratową nakładkę wskaźnika.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe izolacji U_i	250V
Napięcie znamionowe U_e	24 AC/DC; 230 AC/DC
Źródło światła	LED
Maksymalna grubość pulpitu	9 mm
Stopień ochrony pod pulpitem	IP20
Przekrój przewodów przyłączeniowych	0,5 ... 1,5 mm^2
Temperatura otoczenia	-25 ... +70°C
Stopień ochrony	IP54

Wymiary





