28026 BRAVO DRIVER 40W

Zasilacz LED



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych: tak
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Prąd znamionowy [A]: 0,25
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60
λ: 0,95
Moc maksymalna [W]: 40
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał: tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm^2]: 0,75÷1
Rodzaj zasilacza: stałoprądowy
Zabezpieczenie przeciążeniowe: tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: tak
Zabezpieczenie termiczne: 110°C
Zabezpieczenie zwarciowe: tak
Maksymalna temperatura Ta [°C]: 25
Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240
Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 30-42
Prąd wyjściowy - SEC [mA]: 1050
Stopień IP: 20
Tc [°C]: 75

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL