PATRZ KARTA - NH FUSES 80A 400V GG SIZE 01



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 80 A, AC 400 V, 120 kA, NH01, gL/gG, IEC, sygnalizator podwójny, ruchome uchwyty

Typ NH FUSES 80A 400V GG SIZE 01
Catalog No. 80NHG01B-400

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	80
Napięcie nominalne			AC 400 V
Wielkość			NH01
Klasa użytkowa			gL/gG
Wersja sygnalizatora			sygnalizator podwójny
Opis			ruchome uchwyty
Zdolność wyłączania		kA	120
Zastosowanie			Przemysłowe
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje			IEC 60269-2 układ bezpiecznikowy A DIN 43620 VDE 0636-2

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Rozmiar			Inne
Prąd znamionowy		A	80
Napięcie znamionowe		V	400
Rodzaj napięcia			AC
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	120
Charakterystyka			gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania			Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)			Nie

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Dane techniczne produktu (PDF)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/1d43a21b-d2a9-476a-8090-9972b467e943.pdf

© 05/2021 by Eaton Industries GmbH