PATRZ KARTA - NH FUSE 16AMP 500V AM SIZE 000 DUAL IND



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 16 A, AC 500 V, 120 kA, NH000, aM, IEC, sygnalizator podwójny, ruchome uchwyty

Typ	**NH FUSE 16AMP 500V aM SIZE 000 DUAL IND**
Catalog No.	**16NHM000B**

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	16
Napięcie nominalne			AC 500 V
Wielkość			NH000
Klasa użytkowa			aM
Wersja sygnalizatora			sygnalizator podwójny
Opis			ruchome uchwyty
Zdolność wyłączania		kA	120
Zastosowanie			Przemysłowe
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje			IEC 60269-2 układ bezpiecznikowy A DIN 43620 VDE 0636-2

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Rozmiar			NH000
Prąd znamionowy		A	16
Napięcie znamionowe		V	500
Rodzaj napięcia			AC
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	120
Charakterystyka			aM (ochrona zwarciowa silników)
Rodzaj wskaźnika zadziałania			Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)			Nie

© 05/2021 by Eaton Industries GmbH