SIEMENS

Karta informacyjna 3NC1032



SITOR bezpiecznik cylindryczny, 10x38 mm, 32 A, aR, Un AC: 600 V

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznika cylindrycznego SITOR
Ogólne dane techniczne	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	aR
wielkość wkładki bezpiecznikowej	10 x 38 mm
rodzaj napięcia / napięcia roboczego	AC
napięcie robocze / przy AC / wartość znamionowa	600 V
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	7,5 W
prąd roboczy / przy AC / wartość znamionowa	32 A
Obwód główny	
prąd roboczy / wartość nominalna	32 A
Szczegóły produktu	
element składowy produktu / sygnalizator uderzenia	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	9 g

General Product Approval

Confirmation

Miscellaneous

Declaration of Conformity	other

Miscellaneous

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC1032

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC1032
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1032
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens