


3315322045



R.1/R.3 Gniazdo 3 x cinch/S-Video czarny

Specyfikacja techniczna

Połączenia	
Wyjścia	z wyjściem prostym
Łącza wtykowe / wtyki	2 podwójne gniazda cinch dla przyłącza audio (czerwone, białe) podwójne gniazdo S-Video 1 podwójne gniazdo cinch dla przyłącza wideo (żółte)
Częstotliwość	
Zakres częstotliwości audio	20 Hz...20 kHz
Zakres częstotliwości wideo	maks. 160 MHz
Materiał	
Kolor linii dekoracyjnej	czarny
Kolor	czarny
Kolor RAL	RAL 9005
Materiał	Tworzywo / metal
materiał do zadrukowania	PC-PMA czarny
Powierzchnia	połysk
Materiał / Powierzchnia wierzchnia	pozłacane styki
Instalacja / Montaż	
Montaż	bez łapek rozporowych do podłączenia śrubowego
Ustawienia	
Cieniowanie	R1_czarny
Parametry lasera	R1_schwarz
Wyposażenie	
Rodzaj konfiguracji	Laserdruck
Płytka nośna / pierścień nośny	z pierścieniem nośnym
Oznaczenie	
Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	Berker R.1/R.3/R.8
Wtórna linia projektowa	Berker R.1 Berker R.3
Instrukcje	
Tekst wskazówki	Zalecenie dot. instalacji: Firma Kaiser: „Puszka elektroniczna” zapewniająca zachowanie dopuszczalnego promienia gięcia, nr art. 1068-02 lub 9062-74 Do podłączania analogowych urządzeń audio i wideo, np. odbiorników, sprzętu Hi-Fi, odtwarzaczy DVD.