Akcesorium do samochodu elektrycznego

Model: **AK-SC-E28**



Kod produktu	AK-SC-E28
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Typ produktu	Akcesorium do samochodu elektrycznego
Napięcie zasilające	250 V
Ilość faz	1 faza
Maksymalne natężenie prądu	16 A
Maksymalna moc	3.5 kW
Ognioodporność	UL94V-0
Klasa szczelności	IP54
Długość przewodu	30 cm
Wtyczka #1	Złącze męskie Type 2 (IEC 62196-2)
Wtyczka #2	Wtyczka typu niemieckiego (Schuko) CEE 7/4
Platerowane wtyczki	Srebro
Materiał wykonania	TPE
Kolor produktu	Czarny
Temperatura pracy	-30 / +50 °C
Wymiary produktu (L x W x H)	330 x 190 x 60 mm
Waga netto	526 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5906708750979
Gwarancja	24 miesiące











Opis

Adapter Akyga® AK-SC-E28 umożliwia podłączenie urządzeń z klasyczną wtyczką sieciową (Schuko) do publicznej stacji ładowania samochodów elektrycznych **ze złączem Typu 2**. To praktyczne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie potrzebujesz **dostępu do sieci 230 V**, ale masz do dyspozycji jedynie ładowarkę EV – np. w trasie, na wycieczce rowerowej czy podczas biwaku.

Prosty sposób na konwersję złącza Typu 2 na gniazdo Schuko

Adapter wyposażony jest w **męskie złącze Typu 2** (IEC 62196), które podłączysz do punktu ładowania aut elektrycznych, oraz **żeńskie złącze Schuko**, do którego można wpiąć standardowy zasilacz sieciowy – np. od roweru elektrycznego, hulajnogi, prostownika lub innego sprzętu o mocy do 3,5 kW. Dzięki temu każda ładowarka z wtykiem CEE 7/4 może być użyta tam, gdzie normalnie dostępne są wyłącznie złącza dla pojazdów elektrycznych.

Kompaktowa i solidna konstrukcja

Adapter Typu 2 / Schuko od Akyga ma **kabel o długości 30 cm**, co zapewnia większą swobodę podczas podłączania urządzeń. Co więcej, jego konstrukcja została wykonana z wytrzymałych materiałów, odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz wysokie temperatury. Obudowa spełnia normę IP54, co oznacza ochronę przed kurzem i wilgocią – adapter można bezpiecznie używać także na zewnątrz, w warunkach o podwyższonej ekspozycji na wodę czy zapylenie.

Wszechstronne zastosowanie adaptera typu 2 na Schuko

Adapter Typ 2 do Schuko jest narzędziem, które jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy nie ma dostępu do standardowego źródła energii. To idealne rozwiązanie dla osób korzystających z rowerów i hulajnóg elektrycznych, które potrzebują dodatkowego punktu ładowania na trasie. To niezastąpione akcesorium dla każdego użytkownika EV, który ceni sobie elastyczność i niezależność energetyczną.

Instalacja adaptera krok po kroku

Wystarczy podłączyć wtyczkę Typ 2 do wybranej stacji ładowania, zapewniając stabilne i bezpieczne połączenie, a następnie wpiąć kabel z wtyczką Schuko od ładowanego urządzenia bezpośrednio do gniazda adaptera, które gwarantuje optymalny transfer energii. Przed rozpoczęciem procesu ładowania, w trosce o maksymalną efektywność i bezpieczeństwo, upewnij się, że stacja jest w pełni aktywna i gotowa do pracy. Po zakończeniu całego procesu, dla zachowania długotrwałej funkcjonalności sprzętu, najpierw odłącz kabel od strony pojazdu z należytą starannością, a następnie wyjmij adapter ze stacji ładowania, dbając o właściwą konserwację wszystkich elementów. Wybierając adapter renomowanej marki Akyga, inwestujesz w sprawdzone rozwiązanie techniczne o wyjątkowej trwałości.