Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 285602

Seria Eaton Moeller® NZM, przekładnik prądowy do wyłącznika różnicowoprądowego średnica wewnętrzna 105 mm

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller® NZM – przekładnik prądowy
NUMER KATALOGOWY	285602
EAN	4015082856021
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	190 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	45 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	172 mm
MASA PRODUKTU	0.402 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
CERTYFIKAT(Y)	IEC
KOD MODELU	PFR-W-105

Powering Business Worldwide

Dostawy	
RAMA	NZM1/2/3/4
CECHY SPECJALNE	W połączeniu z przekaźnikiem prądu szczątkowego PFR nie zaakceptowany przez UL/CSA.
TYP	• Akcesoria • Wyzwalacze ziemnozwarciowe, transformator Zwolnienie napięcia.

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439	
10.10 WZROST TEMPERATURY	Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 NAPISY	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.

10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - electrical

CZAS ZWŁOKI PRZY ZAŁ. ZASIL. — MIN.	0 ms
ZNAM. NAPIĘCIE ZASIL. STEROW. (US) PRZY DC — MIN.	0 V
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	690 V AC 50/60 Hz
NAPIĘCIE ZNAMION. STYKU PRZEKAŹN.	690 V (50/60 Hz)

Technical data - mechanical

SPOSÓB MONTAŻU	z klipsem mocującym do montażu na szynie DIN
CECHY SPECJALNE	W połączeniu z przekaźnikiem prądu szczątkowego PFR nie zaakceptowany przez UL/CSA.
TRANSFORMER OPENING DIAMETER	105 mm

Do pobrania	
MODELE ECAD	ETN.PFR-W-105
MODELE MCAD	eaton-mccb-rcd-elm-mcad-drawings-pfr-w-105.dwg pfr_w_105.stp
RYSUNKI	eaton-circuit-breaker-transformer-nzm-dimensions-003.eps eaton-circuit-breaker-transformer-nzm-3d-drawing.eps

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.